



## Instrukcja konfiguracji aparatów marki Fanvil

1. W pierwszej kolejności, po podłączeniu aparatu do prądu oraz Internetu, należy odczytać adres IP urządzenia. W aparatach stacjonarnych najczęściej można to zrobić poprzez wciśnięcie klawisza „” - **informacja o systemie**.
2. Uzyskany adres IP wpisujemy w pasek adresowy dowolnej przeglądarki internetowej. Wyświetli nam się okno, w którym należy podać dane dostępowe do urządzenia, standardowo są to login: **admin** oraz hasło: **admin**.
3. Po udanym zalogowaniu naszym oczom ukaże się menu konfiguracyjne, w którym przechodzimy do zakładki „**Linia**”, a następnie wybieramy linię którą mamy skonfigurować.



Teraz pozostaje uzupełnić wskazane pola odpowiednimi danymi, które możemy uzyskać po zalogowaniu do Panelu Klienta, w zakładce „**Wirtualna Centrala**”-> „**Konta SIP wewnętrzne**”-> **Ikona koła zębatego przy wybranym koncie, które chcemy podłączyć pod aparat-> „Ustawienia konta SIP”**.

1. **Nazwa użytkownika** - wpisujemy zawartość z pola „**Login (Auth. ID)**”.
2. **Nazwa wyświetlana** - dowolne oznaczenie, np. nazwa działu przedsiębiorstwa.
3. **Nazwa uwierzytelnienia** - wpisujemy zawartość z pola „**Login (Auth. ID)**”.
4. **Hasło uwierzytelnienia** - wpisujemy zawartość z pola „**Hasło**”.
5. **Aktywować** – zaznaczamy checkbox.
6. **Adres Serwera SIP Proxy** - wpisujemy wartość z pola „**SIP Serwer**”.
7. **Outbound proxy adres** - wpisujemy wartość z pola „**Outbound Proxy**”.

Zatwierdzamy zmiany klikając „**Zastosuj**”, po około minucie aparat powinien pobrać konfigurację i poprawnie zalogować się do centrali. Potwierdzeniem tego faktu będzie pojawienie się zielonej kropki obok danego konta wewnętrznego w zakładce „**Wirtualna Centrala**”-> „**Konta SIP wewnętrzne**”.