

Instrukcja konfiguracji aparatów marki Yealink

1. W pierwszej kolejności, po podłączeniu aparatu do prądu oraz Internetu, musimy odczytać adres IP urządzenia. W aparatach stacjonarnych najczęściej można to zrobić poprzez wciśnięcie klawisza „OK” (znajdującego się zazwyczaj pomiędzy klawiszami strzałek) lub poprzez wejście w ustawienia telefonu- „Menu”-> „Status”.
2. Uzyskany adres IP wpisujemy w pasek adresowy dowolnej przeglądarki internetowej. Wyświetli nam się okno, w którym musimy podać dane dostępowe do urządzenia, standardowo są to login: **admin** oraz hasło: **admin**.
3. Po udanym zalogowaniu naszym oczom ukaże się menu konfiguracyjne, w którym przechodzimy do zakładki **Account-> Register (Konto-> Rejestracja)**.

The screenshot displays the Yealink W608 web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for Status, Account, Network, Features, Settings, Directory, and Security. The 'Account' tab is selected. Below the navigation bar, the 'Register' page is shown for 'Account1'. The page is divided into several sections: Register Status, SIP Server 1, SIP Server 2, and Outbound Proxy Server. Each section contains various configuration fields such as Line Active, Label, Display Name, Register Name, User Name, Password, Server Host, Transport, Server Expires, Server Retry Counts, and Enable Outbound Proxy Server. A 'NOTE' section on the right provides information about Account Registration, Server Redundancy, and NAT Traversal. At the bottom of the form, there are 'Confirm' and 'Cancel' buttons.

Field	Value
Register Status	Disabled
1. Line Active	Disabled
2. Label	
3. Display Name	
4. Register Name	
5. User Name	
6. Password	*****
SIP Server 1	
7. Server Host	
Port	5060
Transport	UDP
8. Server Expires	3600
Server Retry Counts	3
SIP Server 2	
Server Host	
Port	5060
Transport	UDP
Server Expires	3600
Server Retry Counts	3
9. Enable Outbound Proxy Server	Disabled
10. Outbound Proxy Server 1	
Port	5060
Outbound Proxy Server 2	
Port	5060
Proxy Fallback Interval	3600
NAT	Disabled

Teraz pozostaje uzupełnić wskazane pola od 1 do 10 odpowiednimi danymi, które możemy uzyskać po zalogowaniu do Panelu Klienta, w zakładce „Wirtualna Centrala”-> „Konta SIP wewnętrzne”-> Ikona koła zębatego przy wybranym koncie, które chcemy podłączyć pod aparat-> „Ustawienia konta SIP”.

1. **Line Active (linia aktywna)** - wybieramy opcję „**Enabled**” („**Aktywna**”).
2. **Label (etykieta)** - dowolne oznaczenie, np. nazwa działu przedsiębiorstwa.
3. **Display Name (nazwa wyświetlana)** - dowolna, wpisany tekst pojawi się na wyświetlaczu aparatu telefonicznego.
4. **Register Name (Nazwa rejestracyjna)** - wpisujemy zawartość z pola „**Login (Auth. ID)**”.
5. **User Name (Nazwa użytkownika)** - również wpisujemy zawartość z pola „**Login (Auth. ID)**”.
6. **Password (hasło)** - wpisujemy zawartość z pola „**Hasło**”.
7. **Server Host (domena)** - wpisujemy wartość z pola „**SIP Serwer**”.
8. **Server Expires (Wygaśnięcie serwera)** - zmieniamy na **60**.
9. **Enable Outbound Proxy Server (Włącz serwer Outbound Proxy)** - wybieramy „**Enabled**” („**Włączone**”).
10. **Outbound Proxy Server (Server Proxy)** - wpisujemy wartość z pola „**Outbound Proxy**”.

Zatwierdzamy zmiany, po około minucie aparat powinien pobrać konfigurację i poprawnie zalogować się do centrali. Potwierdzeniem tego faktu będzie pojawienie się zielonej kropki obok danego konta wewnętrznego w zakładce „Wirtualna Centrala”-> „Konta SIP wewnętrzne”.